

SACOS

# 静音 リチウム

バッテリー式発電機



手軽に、電力供給。

防滴仕様

急速充電

軽量コンパクト

蓄電容量  
約2kWh



## 特長

- ▶ 雨の日も安心の防滴仕様
- ▶ 軽量で室内への運搬も容易
- ▶ コンパクトでスマートなデザイン
- ▶ カーボンケプラーボディで電磁波を吸着軽減
- ▶ 電池残量・充電状況がわかるバッテリーモニター搭載

スムーズ且つ低騒音  
クッション付  
キャスター






# バッテリー式発電機 静リチウム



## 正弦波インバータにより精密機器(パソコンや測定器など)にも対応



※ 使用時間等は、使用する電気製品や使用状況によって異なります。消費電力をよくお確かめのうえ、ご使用ください。

### 雨の日も安心の防滴仕様

蓄電池が必要とされるのは室内だけではありません。本製品は雨が降っていても屋外に持ち出して運搬可能！雨の日も安心の防滴仕様を備えています。

防滴仕様



※ 電源を入れて使用する際は、本体に水が入らないようご注意ください。

### 一目で確認!『バッテリーモニター』

- 電池残量表示 % (パーセント)
- 電池電圧表示 V (ボルト)
- 電池温度表示 °C (セルシウス)
- 使用電流表示 A (アンペア)



### 仕様

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 型 式     | SL1960WH-1000                        |
| 寸 法     | 幅510×奥行670×高さ770mm ※取っ手・キャスター・フレーム含む |
| 質 量     | 76.4kg                               |
| 電 池 種 類 | リン酸鉄リチウムイオン電池                        |
| 公 称 容 量 | 約2000Wh                              |
| インバータ容量 | 1000W                                |

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 出 力 ポ ー ト | AC100Vコンセント×2口 (抜け防止ロック機能)              |
| 充 電 電 源   | AC100V (6A)                             |
| 充 電 時 間   | 約6時間 (完全放電時)                            |
| 使用温度範囲    | 放電: -10°C ~ +40°C ※充電時温度範囲: 0°C ~ +40°C |
| 本 体 材 質   | カーボンケブラー (炭素繊維の効果によりインバータノイズを軽減)        |
| 防 滴 仕 様   | 雨天時に使用する場合は、前面と背面のLIDロックを必ず閉めておくこと。     |



注意

1. 分解・修理・改造はしないでください。
2. 火気の近くなど、高温になる場所で使用しないでください。
3. 本製品は防滴仕様です。暴雨など悪天候時のご使用はおやめください。
4. 本体の上に乗ったり、重いものを置いたりしないでください。
5. 使用後は必ず充電を実施してください。

● 本製品は、日本搜索光研株式会社の蓄電装置をベースに、レンタル商品として最適化された共同開発品です。  
● このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。

● ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
● 詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。



サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>

本 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東 京 〒164-0011 東京都中野区中央3-1-4  
神 奈 川 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3823  
西 関 東 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1  
関 西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146  
特 需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5  
鉄 道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9  
中 部 地 区 〒455-0843 愛知県名古屋市中区錦町26-4  
名古屋営業所

TEL 03-5330-0480 FAX 03-5330-0745  
TEL 045-929-2270 FAX 045-933-5552  
TEL 042-556-3329 FAX 042-556-8340  
TEL 06-6477-2514 FAX 06-6477-2587  
TEL 047-304-7815 FAX 047-304-7882  
TEL 047-316-5070 FAX 047-380-1405  
TEL 052-389-2670 FAX 052-389-2677

お問い合わせ